PRODUKTDATENBLATT
TRUSYS FLEX END CAP RAIL WT

TruSys® FLEX END CAP ENERGY RAIL | Endkappen für Tragschienen



Produkteigenschaften


– Klickbare Endkappen für die Tragschiene

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Maße & Gewicht

Länge	78,0 mm
Breite	72,0 mm
Höhe	19,0 mm
Produktgewicht	20,00 g



TRUSYS PFM TRUSYS FLEX END CAP ENERGY RAIL

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9016
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Montageort	Montage-Schiene
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	TRUSYS FLEX P RAIL
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	TRUSYS FLEX P RAIL

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	TruSys FLEX END CAP ENERGY RAIL END CAP RAIL WT-DE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075781856	Tasche 2	72 mm x 78 mm x 13 mm	47.00 g	0.07 dm^3
4058075781863	Versandschachtel 288	440 mm x 440 mm x 180 mm	7134.00 g	34.85 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.